



リモートデスクトップ接続と終了の方法

【1】 リモートデスクトップに接続する設定

スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→リモート デスクトップ接続 にて 「リモートデスクトップ接続」を開きます。

※以下の例は、サーバーの IP アドレスが「111.222.333.444」で接続する場合。

S UE-H	デスクトップ接続			12		×
N	リモート 接続	デスクトップ				
באצ רם	'-(<u>C</u>): 111.2	222. 333. 444		~		
ユーザー名	: user01					
このコンピュ す。これら	ローターへの接続に の資格情報は、	は、保存されている資 実または <u>削除</u> できます	格情報が使用される す。	ŧ		
💌 त्रेजे	/ヨンの表示(<u>O</u>)		接続(<u>N)</u>	ヘルプ(<u>H</u>)
				~		
	スクトップ接続	51 	_	^		
	リモートテス会	ノトツノ				
	32.476					
全般 画	面 ローカル リソー	ス エクスペリエンス 詳細	設定			
- ログオン設定	定					
	リモート コンピュータ	-の名前を入力してくたさい。				
	コンピューター(<u>C</u>):	111. 222. 333. 444		~		
	ユーザー名:	user01				
	このコンピューターへ す。これらの資格情	の接続には、保存されている 青報は、 <u>編集</u> または <u>削除</u> でき)資格情報が使用 <mark>されま</mark> ます。			
	☐ 資格情報を常	に確認する(<u>A</u>)				
接続設定						
	現在の接続設定で 開いてください。	を RDP ファイルに保存するか	、または保存された接続	ē		
	保存(5)	名前を付けて保存()	⊻) 開<(E)			
 オプション 	の非表示(O)		接続(<u>N</u>) へJ	レプ(<u>H</u>)		
	and the second					



「画面」タノに切り替えて、リモートテスクトッノの画面サイスを指定します。 ※以下の設定は、「全画面表示」の場合ですが、必要に応じて設定します。

💀 リモート デスクトップ接続	+		E3)(×
リモート デスクトップ 接続				
全般 画面 ローカルリソース エクスペリ	リエンス 詳細設定			
画面の設定 リモート デスクトップのサイズを選/ スライダーのつまみを右端に動かす	いでください(<u>S</u>) 「と、全画面表示に	なります。		
小 全画面表示	*	I		
□ リモート セッションですべてのモ	ニターを使用する(<u>し</u>	D		
■面の色 リモートセッションの色の深度を通 最高品質(32ビット)	選択してください(<u>O</u>) ~			
✓ 全画面表示の使用時に接続パーを表示する	(<u>B</u>)			
▲ オデッョンの非表示(O)	接続	5(N)	ヘルプ	(<u>H</u>)
<u> </u>				

「ローカルリソース」タブに切り替えて、「ローカルデバイスとソース」を 設定します。

腸 リモート デスクトップ接続	+	<u>121</u>	E)	×	
りモート デスクトップ 接続					
全般 画面 ローカルリソース クスペリエ	ンス詳細設定				
UE-トオーディオの設定を行いま 設定(S)	t.				
キーボード Windows のキーの組み合わせを 全画面表示の使用時のみ	割り当てます(<u>K</u>):	~			
例: Alt+Tab キー ローカル デバイスとリソース					
リモート セッションで使用するデバ	イスとリソースを選択	兄します。			・プリンター ・クリップボード
≥ 7977 ① 詳細(<u>M</u>)					のチェックボックスを チェックします。
▲ オプションの非表示(Q)	接続(<u>N)</u>	ヘルプ	H)	
~ 次ページへ続く		2/	'5		*



前ページの、「詳細」をクリックすると、以下の画面が表示されます。 「ポート」のチェックを入れます。

腸 リモート デスクトップ接続	×
リモート デスクトップ 接続	
 ローカル デバイスとリソース リモート セッションで使用するこのコンピューター上のデバイスとリソースを選択してい。 	てくださ
ユマートカード (複数) マポート ヨ コドライブ ヨ □ その他のサポートされているプラグ アンド プレイ (PnP) デバイス	
OK	キャンセル

「エクスペリエンス」タブは、以下の様に全てチェックします。

🔜 リモート デスクトップ接続	*			×	
リモート デスクトップ 接続					
全般 画面 ローカルリソース エクスペリエンス	詳細設定				
パフォーマンス パフォーマンスを最適化するために接続速	度を選択して	ください(<u>P</u>			
WAN (10 Mbps 以上、高レイテンシ)			~		
次の設定を許可する:					
デスクトップの背景(B)	WAN	(10Mp	s 以上	、高い	/イテンシ)を選択
✓ フォント スムージング(E)		· •	-		
√ デスクトップ コンポジション(D)	「デフ	マクト:	ップの	背景」	~「視覚スタイル」
✓ドラッグ中にウィンドウの内容を表示(S)					
ー ビメニューとウィンドウ アニメーション(<u>M</u>)	のチョ	⊏ック7	ドック	スにヲ	⁻ ェックを入れます。
☑視覚スタイル(⊻)					
✓ビットマップのキャッシュを保持(A)					
☑ 接続が損なわれた場合は再接続する(E)					
オプションの非表示(<u>O</u>)	接続(N)	ヘルプ	(<u>H</u>)	





「詳細設定」タブで、「接続し、警告メッセージは表示しない」を選択して 「接続」をクリックすると、サーバーに接続されます。

腸 リモート デスクトップ接続		22	
リモート デスクトップ 接続			
全般 画面 ローカルリソース エクスペリ サーバー認証	リエンス 詳細設定		
サーバー認証では、目的のリモート かが検証されます。接続に必要な リシーによって決まります。 サーバー認証が失敗した場合(内) 接続し、警告メッセージは表示し	- コンピューターに接続 な検証の度合は、シ ない	記しようとして ステムのセキ	いるかどう ユリティ ポ
任意の場所から接続する リモート作業時にリモート デスクト・ を構成します。 設定(S)	ップゲートウェイ経由	で接続する	ための設定
 オプションの非表示(<u>O</u>) 	接続		ヘルプ(日)



【2】リモートデスクトップ接続を終了する手順

① サーバーの画面左下の「Windows ボタン」をクリックします。



② 画面右上のユーザー名をクリックすると、以下の様なメニューが 表示されますので「サインアウト」をクリックして終了してください。

	user01 🎴	ሳ	Q
ロック			
サインアウト			

終了は、「×」で閉じずに、必ず「サインアウト」で終了します。

以上